

**CP08MHT80    OCP801H0180**

**CP24MHT80    OCP162H0180**

**CP35MHT80    OCP352H0180**

**Sensores de distancia de alto rendimiento**



**Instrucciones de uso**

# Índice

<b>1. Utilización correcta</b>	<b>3</b>
<b>2. Precauciones de seguridad</b>	<b>3</b>
2.1. Precauciones de seguridad	3
2.2. Alerta con Laser/LED	3
<b>3. Datos Técnicos</b>	<b>5</b>
3.1. Productos Adicionales (consulte el catálogo)	7
3.2. Esquema de conexión	7
3.3. Dimensiones	8
3.4. Panel de control	8
<b>4. Instrucciones de Instalación</b>	<b>9</b>
<b>5. Operación inicial</b>	<b>9</b>
<b>6. Función</b>	<b>9</b>
<b>7. Ajustes</b>	<b>10</b>
7.1. Ajustes Manuales	10
7.2. Características especiales	13
7.3. Características y Preguntas del puerto RS-232	14
<b>8. Instrucciones de mantenimiento</b>	<b>20</b>
<b>9. Disposición adecuada</b>	<b>20</b>
<b>10. Declaración de conformidad CE</b>	<b>20</b>

## 1. Utilización correcta

Los sensores de distancia de alto rendimiento con el principio de medición de ángulos miden la distancia entre el sensor y el objeto. Estos sensores tienen zonas de trabajo pequeñas inferiores a 1 m y detectan objetos con gran precisión. Algunos sensores disponen de tecnología de alta resolución CMOS y de un procesador de señal DSP. El color, la forma y la calidad de la superficie del objeto que se va a detectar no interfieren en su medición. Incluso los objetos oscuros pueden reconocerse fiablemente sobre un fondo claro. Estos pueden funcionar con gran velocidad o con gran resolución. El valor de medición se puede mostrar como valor analógico o mediante interfaces. Además, están disponibles tanto Teach-In como funciones de filtros para los ajustes de una salida de conmutación y una salida de error. Dentro de la zona de trabajo, se puede seleccionar un rango de medición individual.

## 2. Precauciones de seguridad

### 2.1. Precauciones de seguridad

- Estas instrucciones son parte del producto y deben ser conservadas durante toda su vida de servicio.
- Lea estas instrucciones detalladamente antes de usar el producto.
- La instalación, puesta en marcha y mantenimiento de este producto ha de ser llevado a cabo solamente por personal apropiado.
- No está permitida la alteración o modificación del producto.
- Proteja el producto contra la contaminación durante su puesta en marcha.
- Ningún elemento de seguridad según la directiva sobre máquinas CE.


### 2.2. Alerta con Laser/LED

Para la respectiva clase del láser/Grupo LED, por favor vea los datos técnicos del producto.




#### Laser de Clase 1 (EN 60825-1)

Respetar todas las normas aplicables y las precauciones de seguridad.



#### Laser de Clase 2 (EN 60825-1)

Respetar todas las normas aplicables y las precauciones de seguridad. Las etiquetas de alerta de laser adjuntadas deben ser visibles en todo momento. No colocar en el rayo.



#### PRECAUCIÓN!

El uso de controles, ajustes o la realización de procedimientos distintos de los especificados aquí puede causar niveles de radiación peligrosos.



**RoHS**

### 3. Datos Técnicos

	CP08MHT80	CP24MHT80	CP35MHT80
<b>Datos Ópticos</b>			
Rango de Trabajo	30...80 mm	40...160 mm	50...350 mm
Rango de Medida	50 mm	120 mm	300 mm
Resolución	< 8 $\mu\text{m}$	< 20 $\mu\text{m}$	< 50 $\mu\text{m}$
Resolución (Modo rápido)	< 12 $\mu\text{m}$	< 30 $\mu\text{m}$	< 80 $\mu\text{m}$
Linealidad	0,1 %	0,1 %	0,15 %
Linealidad (Modo rápido)	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Fuente de Luz	Láser (rojo)	Láser (rojo)	Láser (rojo)
Longitud de Onda	660 nm	660 nm	660 nm
Tipo Protección Láser	2	2	2
Tiempo de Vida (25 °C)	100000 h	100000 h	100000 h
Luz máxima de ambiente	10000 Lux	10000 Lux	10000 Lux
<b>Datos Eléctricos</b>			
Suministro de Voltage	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
Tamaño punto de Luz en inicio rango de trabajo	0,5×1 mm	0,5×1,2 mm	0,6×1,5 mm
Tamaño punto de Luz en final rango de trabajo	1×2 mm	1×2,5 mm	1,5×4 mm
Consumo de Corriente (Ub = 24 V)	< 80 mA	< 80 mA	< 80 mA
Ratio de medida	1500/s	1500/s	800/s
Frecuencia límite	660 $\mu\text{s}$	660 $\mu\text{s}$	1250 $\mu\text{s}$
Frecuencia límite (Modo Resolución)	1660 $\mu\text{s}$	1660 $\mu\text{s}$	2500 $\mu\text{s}$
Temperatura de desvío	< 5 $\mu\text{m}/^{\circ}\text{C}$	< 10 $\mu\text{m}/^{\circ}\text{C}$	< 25 $\mu\text{m}/^{\circ}\text{C}$
Rango de Temperatura	-25...50 °C	-25...50 °C	-25...50 °C
Salida Analógica	0...10 V	0...10 V	0...10 V
Corriente de carga Tensión de salida	< 1 mA	< 1 mA	< 1 mA
Salida analógica	4...20 mA	4...20 mA	4...20 mA
Corriente de carga de salida Resistencia	< 500 Ohm	< 500 Ohm	< 500 Ohm
Caída de Tensión PNP-Error Salida	< 2,5 V	< 2,5 V	< 2,5 V
Corriente de conmutación Salida PNP-Error	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA
Protección Cortocircuitos	si	si	si
Protección cambio polaridad	si	si	si
Interfaz	RS-232	RS-232	RS-232
Velocidad puerto	38400 Bd	38400 Bd	38400 Bd
Protocolo	8 N 1	8 N 1	8 N 1
<b>Datos Mecánicos</b>			
Ajustes	Teach-In	Teach-In	Teach-In
Carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Modo Protección	IP67	IP67	IP67
Tipo Connexión	M12×1	M12×1	M12×1
Clase de protección	III	III	III
FDA Accession Number	0820588-000	0820589-000	0820590-000

Material de referencia: Kodak blanco 90 % remision

	OCP801H0180	OCP162H0180	OCP352H0180
<b>Datos Ópticos</b>			
Rango de Trabajo	30...80 mm	40...160 mm	50...350 mm
Rango de Medida	50 mm	120 mm	300 mm
Resolución	< 8 $\mu\text{m}$	< 20 $\mu\text{m}$	< 50 $\mu\text{m}$
Resolución (Modo rápido)	< 12 $\mu\text{m}$	< 30 $\mu\text{m}$	< 80 $\mu\text{m}$
Linealidad	0,1 %	0,1 %	0,15 %
Linealidad (Modo rápido)	0,2 %	0,2 %	0,2 %
Fuente de Luz	Láser (rojo)	Láser (rojo)	Láser (rojo)
Longitud de Onda	660 nm	660 nm	660 nm
Tipo Protección Láser	1	1	1
Tiempo de Vida (25 °C)	100000 h	100000 h	100000 h
Luz máxima de ambiente	10000 Lux	10000 Lux	10000 Lux
<b>Datos Eléctricos</b>			
Suministro de Voltage	18...30 V DC	18...30 V DC	18...30 V DC
Tamaño punto de Luz en inicio rango de trabajo	0,4×0,8 mm	0,4×0,9 mm	0,4×1 mm
Tamaño punto de Luz en final rango de trabajo	0,7×1,4 mm	0,9×1,8 mm	1,4×3,1 mm
Consumo de Corriente (Ub = 24 V)	< 80 mA	< 80 mA	< 80 mA
Ratio de medida	1000/s	1000/s	500/s
Frecuencia límite	1000 $\mu\text{s}$	1000 $\mu\text{s}$	2000 $\mu\text{s}$
Frecuencia límite (Modo Resolución)	2000 $\mu\text{s}$	2000 $\mu\text{s}$	4000 $\mu\text{s}$
Temperatura de desvío	< 5 $\mu\text{m}/^\circ\text{C}$	< 10 $\mu\text{m}/^\circ\text{C}$	< 25 $\mu\text{m}/^\circ\text{C}$
Rango de Temperatura	-25...50 °C	-25...50 °C	-25...50 °C
Salida Analógica	0...10 V	0...10 V	0...10 V
Corriente de carga Tensión de salida	< 1 mA	< 1 mA	< 1 mA
Salida analógica	4...20 mA	4...20 mA	4...20 mA
Corriente de carga de salida Resistencia	< 500 Ohm	< 500 Ohm	< 500 Ohm
Caída de Tensión PNP-Error Salida	< 2,5 V	< 2,5 V	< 2,5 V
Corriente de conmutación Salida PNP-Error	< 200 mA	< 200 mA	< 200 mA
Protección Cortocircuitos	si	si	si
Protección cambio polaridad	si	si	si
Interfaz	RS-232	RS-232	RS-232
Velocidad puerto	38400 Bd	38400 Bd	38400 Bd
Protocolo	8 N 1	8 N 1	8 N 1
<b>Datos Mecánicos</b>			
Ajustes	Teach-In	Teach-In	Teach-In
Carcasa	Plástico	Plástico	Plástico
Modo Protección	IP67	IP67	IP67
Tipo Connexión	M12×1	M12×1	M12×1
Clase de protección	III	III	III
FDA Accession Number	1120734-000	1120717-000	1120723-000


Material de referencia: Kodak blanco 90 % remision

### 3.1. Productos Adicionales (consulte el catálogo)

wenglor le ofrece la tecnología de conexión adecuada para su producto.

Nº Conector adecuado

**80**



Nº Montaje adecuado

**380**

Cable interface S232W3

Carcasa protectora set ZSP-NN-02


Carcasa protectora ZSV-0x-01

Dispositivo de evaluación analógica AW02

Puertos de salida ZAGxxxN01


### 3.2. Esquema de conexión

529



+	Fuente de alimentación +
V	Salida de contaminación/Salida de error (NO)
RxD/La	RS-232 Interfaz de entrada/Luz emitida desconectable
TxD	RS-232 Interfaz de salida
O	Salida Analógica
O-	Toma de tierra para la salida analógica
-	Tensión de alimentación 0 V
S	Pantalla protectora


### 3.3. Dimensiones



- ① = Diodo transmisor
- ② = Diodo receptor
- Tornillo M4 = 0,5 Nm

### 3.4. Panel de control

En el panel de control se encuentran la teclas Más o Menos, varios LEDs y el interruptor de selección giratorio. Este interruptor se usa para escoger el ajuste y las funciones de operación.



- ⊖ = Tecla Menos (con LED)
- ⊕ = Tecla Más (con LED)
- I-LED (amarillo) = Corriente de salida
- U-LED (amarillo) = Tensión de salida. Luminosidad proporcional a ésta
- F-LED (rojo) = Error de salida
- ⌚ = Interruptor de selección giratorio
- RUN = Sensor en activo
- TEACH = Ajuste del rango de medición
- FILTER ADJUST = Ajuste del filtro
- DCM/SCM/LCM = Interruptor Default Capture Mode/Short Capture Mode/Long Capture Mode
- RES./SPEED-MODE = Interruptor Resolución/Velocidad
- RxD/La Mode = RS-232 conductor del emisor/Luz emitida desconectable
- U/I Mode = Ajuste de salidas 0...10 V / 4...20 mA
- RESET = Reset

## 4. Instrucciones de Instalación

Durante el uso de los sensores, precauciones de seguridad y regulaciones eléctricas y mecánicas deben estar presentes en todo momento. El sensor debe estar protegido contra las posibles influencias mecánicas.

En el caso de superficies muy brillantes el sensor debe estar montado ligeramente inclinado y en una superficie plana (approx. 5°), para impedir reflejos directos del haz del láser a las ópticas.

## 5. Operación inicial

Por favor revisar que todas las conexiones sean correctas.

Usar una fuente de alimentación de 18...30 V DC con un rizado del  $< 10\%$  (con el rango de tensión indicado) Las características pueden estar operativas con el RS-232 funcionando o se pueden activar y desactivar manualmente.

## 6. Función


El sensor usa un CMOS de resolución alta con una línea de array y tecnología DSP, virtualmente elimina material, color y luminosidad relacionados con diferentes valores de medidas. Alternativamente son ajustables alta velocidad (Modo rápido) o alta resolución (Modo Resolución). La salida analógica integrada puede ser configurada en Tensión de 0...10 V o Corriente de 4...20 mA. Teach In, salida de error y filtro de funciones pueden ser configurados a través del puerto RS-232.

## Salidas

### Salida Analógica

La salida analógica está conectada a toma de tierra. La salida analógica puede estar configurada como salida de corriente o como salida de tensión. Si se debe tomar una decisión, se recomienda que la use como salida de tensión (reduciendo el consumo de corriente).

La salida analógica tiene una lectura de 0...10 V cuando se configura como salida de tensión (ver Características). La salida analógica tiene una lectura de 4...20 mA cuando se configura como salida de corriente (ver Características).



### Salidas de Error

El error de salida del PNP es positivo si ningún objeto es detectado con el rango de trabajo seleccionado o si se ha dado un error. La luz roja del F-LED indica que la salida de error se ha activado.

### Puerto RS-232

Este sensor está equipado con un puerto RS-232 para la comunicación con otro aparato, como un PC o una controladora. Las funciones del sensor pueden activarse y los resultados de escaner pueden ser cogidos a través de este puerto RS-232.

## 7. Ajustes

### 7.1. Ajustes Manuales


#### Reset:

- Situar el interruptor de selección giratorio en **RESET**
- Pulsar brevemente la tecla Menos o la tecla Más
  - ➔ luz roja del **F-LED** encendida.
  - ➔ Estado restaurado (MODULO RES., función característica ascendente, rango completo de medida, filtro de función apagado). La velocidad de transmisión (Baud Rate) y el ajuste de salida en Tensión o Intensidad seleccionadas anteriormente no son modificadas por el **RESET**.
- Situar el interruptor de selección giratorio en **RUN**

## Ajuste de la entrada

La entrada puede usarse como línea receptora de RS-232 (Rx $D$ ), como conmutador para desconectar el láser con 24 V (La) o conmutador para desconectar el láser con 0 V (Lā) .

- Rotar el selector  $\odot$  a Rx $D$ /La Mode
  - Los leds U-LED y I-LED indican la configuración actual, Rx $D$  es la configuración por defecto. Presionando la tecla más o menos, la configuración puede ser cambiada.



- Situar el interruptor de selección giratorio  $\odot$  en **RUN**

## Ajuste de la salida

### Configurar la salida analógica como salida de tensión:

- Situar el interruptor de selección giratorio  $\odot$  en **U/I MODE**
  - luz roja del **F-LED** encendida
  - luz amarilla del **U-LED** encendida: Salida analógica a 0...10 V
  - luz amarilla del **I-LED** encendida: Salida analógica a 4...20 mA
- Pulsar tecla Más brevemente  $\oplus$ 
  - luz amarilla del **U-LED** encendida: Salida analógica reconfigurada a 0...10 V (salida de tensión)
- Situar el interruptor de selección giratorio  $\odot$  en **RUN**

### Configurar la salida analógica como salida de corriente:

- Situar el interruptor de selección giratorio  $\odot$  en **U/I MODE**
  - luz roja del **F-LED** encendida
  - luz amarilla del **U-LED** encendida: Salida analógica a 0...10 V
  - luz amarilla del **I-LED** encendida: Salida analógica reconfigurada a 4...20 mA
- Pulsar tecla Menos brevemente  $\ominus$ 
  - luz amarilla del **I-LED** encendida: Salida analógica reconfigurada a 4...20 mA (salida de corriente)
- Situar el interruptor de selección giratorio  $\odot$  en **RUN**

## Operar con el Sensor en alta Resolución (Modo Resolución)

- Situar el interruptor de selección giratorio  $\odot$  en **RES./SPEED-MODE**
  - luz roja del **F-LED** encendida
  - luz amarilla del **U-LED** encendida: Sensor configurado en alta Velocidad
  - luz amarilla del **I-LED** encendida: Sensor configurado en alta Resolución
- Pulsar tecla Menos brevemente  $\ominus$ 
  - luz amarilla del **I-LED** encendida: Sensor preparado para trabajar en alta Resolución.
- Situar el interruptor de selección giratorio  $\odot$  en **RUN**

## Operar con el Sensor en alta Velocidad (modo rápido)

- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RES./SPEED-MODE**
  - luz roja del **F-LED** encendida
  - luz amarilla del **U-LED** encendida: Sensor configurado en alta Velocidad
  - luz amarilla del **I-LED** encendida: Sensor configurado en alta Resolución
- Pulsar tecla Más brevemente
  - luz amarilla del **U-LED** encendida: Sensor preparado para trabajar en alta Velocidad.
- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RUN**

## Ajuste del Rango de Medida

Se puede ajustar el punto cero (inicio del rango de trabajo) de la función característica ascendente (punto A) o se puede fijar el Rango de Medida individualmente a través de la función zoom (puntos B y C). La función zoom es posible para las funciones características ascendentes y descendentes. Se puede restaurar por completo el Rango de Medida con la tecla Reset.

### A) Ajustar el punto cero del Rango de Medida:

- Situar el interruptor de selección giratorio  en **TEACH**
- Mantener pulsado la tecla Menos hasta que el **LED** amarillo parpadee
  - **LED** amarillo parpadeando
  - La curva característica es ahora ascendente con una pendiente por encima del rango de medida y el punto cero seleccionado.
- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RUN**

### B) Ajustar el rango de medida para la función característica ascendente (función de Zoom):

- Situar el interruptor de selección giratorio  en **TEACH**
  - luz roja del **F-LED** encendida
- Situar el objeto a la mayor distancia del rango de trabajo deseado.
- Pulsar tecla Más brevemente
  - luz amarilla del **I-LED** encendida
- Situar el objeto en el punto más cercano del rango de trabajo deseado.
- Pulsar tecla Menos brevemente
  - **LEDs** amarillos encendidos: Los dos puntos han sido marcados.
  - **LEDs** amarillos apagados: Debe volver a realizarse la operación ya que los puntos están demasiado cerca el uno del otro, o están fuera del rango de medida del sensor.
- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RUN**

### C) Ajustar el rango de medida para la función característica descendente (función de Zoom):

- Situar el interruptor de selección giratorio  en **TEACH**
  - luz roja del **F-LED** encendida
- Situar el objeto a la mayor distancia del rango de trabajo deseado.
- Pulsar tecla Menos brevemente
  - luz amarilla del **U-LED** encendida
- Situar el objeto en el punto más cercano del rango de trabajo deseado.
- Pulsar tecla Más brevemente
  - **LEDs** amarillos encendidos: Los dos puntos han sido marcados.
  - **LEDs** amarillos apagados: Debe volver a realizarse la operación ya que los puntos están demasiado cerca el uno del otro, o están fuera del rango de medida del sensor.
- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RUN**

## 7.2. Características especiales

### Ajustar la función de filtro

(A través del interfaz libre elección de 2 a 99 valores de media)

Función razonable si la zona de brillo ha terminado y los objetos oscuros han sido detectados (p.e. Negro final)


- Situar el interruptor de selección giratorio  en **FILTER ADJUST**
  - luz roja del **F-LED** encendida
  - **LEDs** amarillos apagados: Función de filtro no activada.
  - **LEDs** amarillos parpadean una vez seguidos de una pausa: Filtro en nivel 1 (1/4 frecuencia límite)
  - **LEDs** amarillos parpadean dos veces seguidos de una pausa: Filtro en nivel 2 (1/16 frecuencia límite)
  - **LEDs** amarillos parpadean tres veces seguidos de una pausa: Filtro en nivel 3 (1/64 frecuencia límite)
- Pulsar tecla Menos brevemente  De 1 a 3 veces
  - El nivel del filtro se reduce por cada pulsación
  - El nuevo nivel seleccionado del filtro se indica según los parpadeos de los LEDs amarillos
- Pulsar tecla Más brevemente  De 1 a 3 veces
  - El nivel del filtro aumenta por cada pulsación
  - El nuevo nivel seleccionado del filtro se indica según los parpadeos de los LEDs amarillos
- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RUN**
- A través del RS-232 se pueden ajustar otros niveles del filtro.

### Optimizar el tiempo de exposición del sensor para los objetos finales muy brillantes

El sensor adapta el tiempo de exposición automáticamente. En el modo por defecto DCM (Default Capture Mode), el sensor tiene un máximo tiempo de exposición fijo. En caso de aplicaciones complejas se puede ajustar manualmente.

Por medio del modo LCM (Long Capture Mode), el tiempo de exposición del sensor puede ser alargado para objetos brillantes o muy oscuros (por ejemplo, ausencia de negro) con el fin de lograr una medición más exacta. Por medio del modo SMC (Short modo de captura), el tiempo de exposición del sensor puede ser reducida para los objetos brillantes o muy oscuros (por ejemplo, ausencia de negro) con el fin de lograr una reducción de la frecuencia de medición. El brillo de los leds U-LED y I-LED indica la configuración actual. El modo DCM está preestablecido por defecto. Pulsando la tecla más o menos respectivamente se puede cambiar el ajuste actual.

- Situar el interruptor de selección giratorio  en **DCM/LCM/SCM**



- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RUN**

### 7.3. Características y Preguntas del puerto RS-232

El puerto utiliza un procedimiento de ayuda del software (ver especificaciones en el protocolo, más abajo). Todas las características de los sensores pueden seleccionarse digitalmente a través de un PC, y todos los valores generados por el sensor pueden ser leídos en el PC. Las conexiones de interfaz RS-232 RxD (5, gris) y TxD (conexión 4, amarillo) corresponden a menos (la conexión 3, verde) y se pueden conectar con las conexiones apropiadas para establecer la comunicación.

#### Herramientas del Software:

Está disponible el Software para el interfaz. Dirección de Descargar: [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com)

#### Configuración del Interfaz:

Velocidad puerto: 38.400 baud, 8 bits datos, sin paridad, 1 bit stop


#### Conectores del Adaptador S232W3 de wenglor®:

- 8-pin M12 conector para conectar la fuente de alimentación y las salidas
- 8-pin M12 conector de zócalo para la conexión directa del sensor
- 9-pin M12 conector subminiatura de zócalo para la conexión directa del RS-232 al PC o al controlador utilizado.

#### 1) Conectar el sensor al adaptador S232W3 de wenglor® con el PC, controlador, etc.:

Instalar el Adaptador S232W3 de wenglor®:

- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RUN**
- Desconectar el cable 8-conductor (S80-xx) desde el sensor
- Conectar el S232W3 directamente al sensor
- Conectar el cable 8-conductor (S80-xx) al adaptador
- Conectar el conector 9-pin sub-miniatura al puerto serie del PC
- Encender la fuente de alimentación



#### 2) Procedimiento de la operación del interfaz:

- Situar el interruptor de selección giratorio  en **RUN**
- Para entrar en las características del sensor se hace a través de la interfaz siguiendo la configuración del protocolo de comunicación de interfaz. Cada comando del interfaz y cada respuesta del sensor empieza con "/" (ASCII 47) y termina con "." (ASCII 46) En el caso de comunicación incorrecta, el sensor emite un carácter de Reconocimiento Negativo (ASCII 21). Si un comando no está cerrado con ".", el sensor permanece en estado de espera y no da respuesta ni mensaje de error.
- Con órdenes continuas debería hacer una pausa de 10 ms entre 2 comandos.
- Debido al protocolo sólo se pueden emitir un máximo de 100 valores por segundo. En el caso de aplicaciones rápidas usar la salida analógica.

## Protocolo de Comunicaciones del puerto RS-232

### Esquema del Diseño para la Transmisión de Datos

Parte Transmitida	Caracteres (ASCII)		Parte Recibida	Segmento del esquema
Caracter de inicio	/ (ASCII 47)	=>	Conectado	Encabezamiento
Longitud información	2 Byte	=>	Conectado	Encabezamiento
Bytes de comando	2 Byte	=>		Encabezamiento
1º byte de datos	2 Byte	=>	Información de datos	Datos de usuario
2º byte de datos	2 Byte	=>		Datos de usuario
..	..	=>	Información de datos	Datos de usuario
nº byte de datos	..	=>	Información de datos	Datos de usuario
Checksum (BCC)	2 Byte	=>		Fin
Bit de final	. (ASCII 46)	=>	Desconectado	Fin

Calculando el Checksum BCC (Caracter de chequeo y bloqueo): El Checksum está generado para proteger los datos de la comunicación.

Caracter de inicio	Longitud	Comando	Datos	Checksum	Caracter de paro
/	02	0D	00	59	.
2FH	30H 32H	30H 44H	30H 30H	35H 39H	2EH

Datos usados para calcular el checksum

#### Calculando Ejemplo:

/	2FH=	0010	1111
0	30H=	0011	0000
	XOR=	0001	1111
2	32H=	0011	0010
	XOR=	0010	1101
0	30H=	0011	0000
	XOR=	0001	1101
D	44H=	0100	0100
	XOR=	0101	1001
0	30H=	0011	0000
	XOR=	0110	1001
0	30H=	0011	0000
	XOR=	0101	1001

#### Ejemplo de Programa:

Inicio
Transmitiendo Parte = "/020D0059." (Ejemplo) Transmitiendo Longitud = 10 (en este ejemplo);
checksum = 0; n = 1;
tan largo como: n < (Transmitiendo Longitud - 3)
Checksum= Checksum EXOR Transmitiendo Parte (n)
n = n + 1
End

=> Checksum = 59H

## Ajustes acerca de la interfaz RS-232

En los siguientes comandos es:           x           = Variable para entrar y emitir valores  
                                                  qq          = Checksum

### Características del sensor

#### Reset

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Reset	/000R4D.	/030R0127D.

#### Configurar Salida

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Configurar como tensión de salida (0...10 V)	/020Q004C.	/030MQ0000.
Configurar como corriente de salida (4...20 mA)	/020Q014D.	/030MQ0101.

#### Escoger Resolución/Mode Velocidad

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Sensor opera con velocidad alta (modo rápido)	/020er13B.	/030Mer177.
Sensor opera con resolución alta (Modo Resolución)	/020er238.	/030Mer274.

#### Ajuste del Rango de Medida

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Teach-In en punto cero (0 V, 4 mA)	/020T0049.	/030MT00qq.

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Teach-In medir rango en punto inicial (10 V, 20 mA)	/020T0148.	/030MTx1qq.

x = 0:    Teach-In medir rango: ambos puntos adquiridos

x = 1:    Teach-In medir rango: un punto todavía requerido

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Teach-In medir rango en punto inicial (0 V, 4 mA)	/020T024B.	/030MTx2qq.

x = 0:    Teach-In medir rango: ambos puntos adquiridos

x = 1:    Teach-In medir rango: un punto todavía requerido

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Punto cero (0 V, 4 mA)	/060pzxxxxxqq.	/070Mpzxxxxxqq.

xxxx: distancia del punto cero basada en rango de trabajo iniciado en 1/100 mm

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
medir rango en punto inicial (0 V, 4 mA)	/060pbxxxxxqq.	/070Mpbxxxxxqq.

xxxx: punto inicial 1/100 mm

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Ajuste punto de medición final (10 V, 20 mA)	/060pexxxxxqq.	/070Mpexxxxqq.

xxxx: end point 1/100 mm

## Características Especiales

### Función del filtro

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Filtro	/030FSxxqq.	/030MFxxqq.

xx: Número de valores medidos para el cálculo de la media

xx = 00 sin filtro

### Optimización del tiempo de exposición del sensor

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Ajuste Modo DCM	/020eCD7F.	/030MeCD33.
Ajuste Modo LCM	/020eCL77.	/030MeCL3B.
Ajuste Modo SCM	/020eCS68.	/030MeCS24.

### Conmutación láser ON/OFF

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Activar el haz del Láser	/020L0150.	/020L0150.
Desactivar el haz del Láser	/020L0051.	/020L0051.

### Ajuste del tiempo de retraso de la salida de contaminación

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Ajuste del tiempo de retraso de la salida de contaminación	/030fgxxqq.	/030fgxxqq.

xx = 00..99 para 1 a 99 mediciones hasta la activación de la salida de error en caso de errores. El valor por defecto es 20.

Atención: La duración de los ciclos de la serie de medidas depende del tiempo de exposición, pero el tiempo de demora no puede ser asignado.

## Cambiar baud rate

El velocidad puerto del sensor está estandarizado con 38400 baudios. Si se desea cambiarlo proceda de la siguiente manera:

Abrir hyper terminal en su PC, ir a propiedades y desde allí a configurar. Aquí se encuentran todas las características, que pueden modificarse: Velocidad puerto: 38400, Bits de datos: 8, Bit de parada: 1, Paridad: no, Control de flujo: no.

Para cambiar el velocidad puerto, introducir los siguientes comandos correspondientes al valor que se desea.

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
velocidad puerto a 9600 Baud	/030?BR201.	/030Ade2qq.
velocidad puerto a 19200 Baud	/030?BR300.	/030Ade3qq.
velocidad puerto a 38400 Baud	/030?BR407.	/030Ade4qq.
velocidad puerto a 57600 Baud	/030?BR506.	/030Ade5qq.
velocidad puerto a 115200 Baud	/030?BR605.	/030Ade6qq.

El nuevo valor se activará después que se le aplique la nueva tensión.

## Valores del Sensor

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Emisión de los valores de distancia del objeto	/020D0059.	/0B0D00+xxxxxxumqq.

xxxxxx: valor de distancia en  $\mu\text{m}$

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Activación Permanente de los valores de distancia	/020D0p19.	/040D0P:134.

El formato de Emisión aparece como Emisión simple.

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Desactivación Permanente de los valores de distancia	/020D0a08.	/040D0P:035.

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Saber el estado del sensor en salida, modo Teach-In, Nivel de filtro y estado del error	/000W48.	/050Wgtffeqq.

g = 0: estado de salida para tensión de salida

g = 1: estado de salida para corriente de salida

t = 0: punto cero del modo teach

t = 1: rango de medida en modo teach: Se requiere un punto aún

t = 2: rango de medida en modo teach: Ambos puntos adquiridos

ff = 0: Ajuste del Filtro

e = 0: estado del error: sin errores

e > 0: estado del error: error

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Para saber los valores iniciales en modo teach = rango de medida	/020Wb31B.	/090Wbxxxxxumqq.

xxxxxx: Salvar la posición para 0 V resp. 4 mA en  $\mu\text{m}$

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Para saber los valores finales en modo teach = rango de medida	/020We31B.	/090Wexxxxxumqq.

xxxxxx: Salvar la posición para 0 V resp. 4 mA en  $\mu\text{m}$

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Para saber los valores finales en modo teach = punto cero	/020Wn317.	/090Wnxxxxxumqq.

xxxxxx: Salvar la posición para 0 V resp. 4 mA en  $\mu\text{m}$

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Estado Resolución de Sensor/modo rápido	/020Wrc5B.	/030Wrcxqq.

x=1: modo rápido activado

x=2: Modo resolución activado

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Núm. valores medidos para media de filtro continuo	/020WF33F	/040WF0xxqq.

xx: Número de valores medidos para el cálculo de la media.

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Versión del Sensor	/000V49.	/070V8a:bbccqq.

a: version del software. a = 3

bb: grupo del sensor (2 caracteres) z.B. bb = 0D

cc: tipo de sensor (2 caracteres) z.B. cc = 01

## Preguntas especiales

### Distancia del objeto en binario

También es posible saber la distancia del objeto en datos binarios.

Enviar símbolo “#” al sensor, así el valor de la distancia medida será emitida en binario.

Función	Enviar al Sensor	Respuesta del Sensor
Distancia del objeto en binario (valor de salida en 1/100 mm)	#	#, 16 bit binary value, e.g. #©J (7,69 mm distancia del objeto)

## 8. Instrucciones de mantenimiento

- Este sensor wenglor no necesita mantenimiento.
- Se aconseja una limpieza periódica de la pantalla protectora, así como una supervisión de las uniones roscadas o conexiones de enchufe.
- No utilizar para la limpieza del sensor disolventes o limpiadores que puedan dañar el sensor.

## 9. Disposición adecuada

wenglor sensoric gmbh no acepta la devolución de los productos inutilizables o irreparables. Respectivamente, las regulaciones nacionales válidas de la pérdida de disposición se aplican a la disposición del producto.

## 10. Declaración de conformidad CE

La declaración de conformidad de la CE se encuentra en nuestra página web en [www.wenglor.com](http://www.wenglor.com) en el área de descargas del producto.