

IO-Link çoklayıcı

M12 × 1 için

EP8H001

Sipariş numarası



- 8 dijital I/O portu
- İsteğe göre seçilebilir 16 giriş ve çıkış pini
- Zorlu endüstriyel ortamlar için koruma sınıfı IP67

Bu IO-Link çoklayıcı, sadece bir IO-Link Master portu üzerinden 16 dijital giriş veya çıkışla kolayca genişletilmesini sağlar. Her port otomatik olarak giriş veya çıkış olarak tanımlanabilir ve durum LED'lerine sahiptir.

Teknik Veriler

Elektriksel veriler

Besleme gerilimi	18...30 V DC
Maks. güç tüketimi	4 A
Port başına maks. akım tüketimi	0,5 A
Dijital I/O portlarının maks. toplam akımı	4 A
Sensör besleme gerilimi (Pin 1)	2 A
Sıcaklık aralığı	-25...70 °C
Dijital I/O portları, kısa devre korumalı	Evet
Dijital I/O portları, aşırı yük korumalı	Evet
Dijital I/O portları, ters kutup korumalı	Evet
Kısa devre korumalı	Evet
Ters kutup korumalı	Evet
Aşırı yük korumalı	Evet
IO-Link iletişim modu	COM3
Arayüz	IO-Link V1.1
Koruma sınıfı	III
Şok dayanımı DIN IEC 68-2-27	50 g / 11 ms
Titreşim dayanımı DIN IEC 60068-2-6	15 g (5...500 Hz)

Mekanik veriler

Gövde malzemesi	Plastik, PBT/PC
Koruma sınıfı	IP68
Dijital I/O portları bağlantı türü	8 × M12 × 1; 5 pin'li, A kod.
IO-Link portlarının bağlantı tipi	M12 × 1; 5 pin'li, A kod.
Teslimat kapsamı	1 × IO-Link hub
Paketleme birimi	1 adet
Bağlantı tablosu no.	61
Uygun bağlantı tekniği no.	3

Tamamlayıcı ürünler

IO-Link Master
Kapak tapaları

