Lettore a linea di codici a barre
a linea CCD

BLN0H1R10


Ethernet

Numero d'ordinazione



- **Ethernet TCP/IP**
- **Forma compatta**
- **Indicazione LED per "Good-Read"**
- **Luce rossa**
- **Server Web e display grafico di semplice utilizzo**

Questo scanner è particolarmente adatto per il riconoscimento di codici 1D stampati o stampigliati su materiali lucidi. Estremamente affidabile anche in caso di minime differenze di contrasto e/o cattiva qualità del codice. Codici di lettura: Standard Code39, Full ASCII Code 39, Interleaved 2 of 5, China Postal Code, Codabar, Code32, MSI Plessy Code, Code11, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen Code, UK Plessy Code, IATA Code, Code93, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code128, EAN/UCC 128, RSS-14, RSS-Limited



Dati tecnici


Dati ottici	
Densità di codice a barre	High density
Campo di lettura	10...120 mm
Risoluzione	0,101 mm
Tipo di luce	Luce rossa
Lunghezza d'onda	660 nm
Vita media (Tu = +25 °C)	100000 h
Livello luce estranea	7000 Lux
Angolo ottico	60 °
Contrasto di stampa di codici a barre	> 45 %
Dati elettrici	
Tensione di alimentazione	18...30 V DC
Tipo porta	100BASE-TX
Assorbimento di corrente (Ub = 24 V)	< 100 mA
Scan rate	530 scan/sec
Fascia temperatura	-20...50 °C
Numero ingressi/uscite	4
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 2,5 V
PNP/max. corrente di commutazione	100 mA
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Protezione al sovraccarico	sì
Possibilità di networking	Ethernet
Interfaccia	RS-232/Ethernet
Classe di protezione	III
Dati meccanici	
Materiale custodia	Alluminio
Peso	130 g
Grado di protezione	IP67
Tipo di connessione	M12 × 1; 8-pin
Tipo di connessione Ethernet	M12 × 1; 8-pin, cod. X
Server Web	sì
PNP/NPN/Push-pull programmabile	●
Contatto chiuso/aperto commutabile	●
Schema elettrico nr.	002 786
Pannello n.	X2
Nr. dei connettori idonea	50 89
Nr. della tecnica di fissaggio idonea	560

La luminosità del display può diminuire con l'aumentare della durata. La funzione del sensore non ne viene influenzata.

Prodotti aggiuntivi


Custodia di protezione ZNNS001, ZNNS002

Gateways per bus di campo ZAGxxxN01, EPGG001





Indicazione di misura in mm (1 mm = 0.03937 pollici)

Pannello di controllo



20 = Tasto Enter
22 = Tasto Up
23 = Tasto Down
60 = Display





A = Risoluzione LA = Campo di lettura SB = Ampiezza di lettura

Con riserva di modifiche tecniche