

Anschlussbox für Muting Sensoren

6-Ports; für SEFG und SEFB

ZFBB001



- Anschluss externer Muting-Signale
- Anschluss von bis zu 4 Muting-Sensoren
- Durchführen von Reset und Override durch Anschließen eines Tasters
- Parallele Ausführung von Muting und Kaskadierung

Die Anschlussbox stellt vier Anschlüsse für Muting-Sensoren zur Verfügung und unterstützt alle Muting-Funktionen der Sicherheits-Lichtvorhänge SEFG und Mehrstrahl-Sicherheitslichtgitter SEFB. Darüber hinaus ist es mit der Anschlussbox möglich, Muting und Kaskadierung parallel auszuführen.

Elektrische Daten

Anzahl Muting-Ports 1

Anzahl Kaskadierung-Ports 5

Mechanische Daten

Kabellänge 1 m

Außendurchmesser (d) 9,7 mm

Aderquerschnitt 0,34 / 1 mm²

Anzeige LED

Schutzart IP65/IP67

Temperaturbereich -30...90 °C

Gehäusematerial Kunststoff

Kabelmantelmaterial PUR

Material Aderisolierung PP

Halogenfrei ja

Schleppkettene geeignet ja

Biegeradius (bewegter Einsatz) 10 × d

Anschlussart Power M12 × 1; 8-polig

Anschlussart Muting 5 × M12; 4-polig

Anschlussart Kaskadierung M12 × 1; 8-polig

Funktion

Externe Muting-Signale ja

Kaskadierung ja

Muting-Sensoren Max. 4 Stück

Reset-Override ja

Lieferumfang 5 Verschlussschrauben

M12; 7

Beschriftungsschilder

1 Stück

Anschlussbild-Nr.

246

