

# Unità di controllo

## uniVision Profile Extended

# BB1C008

Numero d'ordinazione



- Custodia compatta nel formato 85 × 188 × 226 mm
- Riduzione dell'usura e del rumore grazie al raffreddamento passivo senza ventola
- Software parametrizzabile uniVision per la valutazione dei profili altimetrici fino a 16 sensori di profilo 2D/3D
- Unità di controllo con software VisionApp 360 pre-installato e profilo uniVision Profile

L'unità di controllo è un'unità di calcolo per la valutazione dei dati dei prodotti per l'elaborazione delle immagini. Il design compatto offre flessibilità per un'installazione semplice e poco ingombrante, ad es. nel quadro elettrico ad armadio o a parete. Il software pre-installato consente una rapida messa in funzione. Per l'elaborazione dei risultati sono disponibili diverse interfacce standard. Sono disponibili come opzioni numerosi accessori come monitor, tastiera e switch.

## Dati tecnici

### Dati elettrici

Tensione di alimentazione	18...36 V DC
Assorbimento di corrente (U <sub>b</sub> = 24 V)	< 2,2 A
Fascia temperatura	0...40 °C
Caduta di tensione uscita di commutazione	< 2,5 V
PNP/max. corrente di commutazione	100 mA
Isolamento galvanico	sì
Protezione contro i cortocircuiti	sì
Protezione all'inversione di polarità	sì
Numero uscite di commutazione	8
Numero ingressi digitali	8
Numero interfacce USB 2.0	2
Numero interfacce USB 3.0	2
Numero Gigabit Ethernet RJ45	2
Numero di interfacce DVI	1
Numero di interfacce DisplayPort	1
Numero di interfacce VGA	1
Classe di protezione	III

### Dati meccanici

Materiale custodia	Metallo
Grado di protezione	IP50
Fissaggio a parete	sì

### Funzione

Profilo longitudinale unificato	sì
Analisi profilo	sì
Software	uniVision Profile Extended
Processore	Intel® Core i7
Frequenza di clock	2,3 GHz
RAM	8 GB
Disco rigido	250 GB SSD

Ethernet	●
I/O digitale	●
Interfaccia USB	●
Connettore DVI-D	●
Attacco VGA	●
Connettore DisplayPort	●

Nr. della tecnica di fissaggio idonea

521

## Prodotti aggiuntivi

Monitor ZNNG026

Sensori di profilo 2D/3D MLSL/MLWL

Software

Switch EHSS001

Tastiera Z0044

Update licenza unità di controllo

